

## Alla scoperta del vostro telefono

Voi disponete oggi di un apparecchio digitale ALCATEL First REFLEXES. Questo apparecchio, estremamente facile da utilizzare, è stato realizzato per apportarvi tutti i vantaggi della qualità del suono digitale.



Spia luminosa indicante la presenza di messaggi oppure una richiesta di richiamata.

### Tasti preprogrammati

- Accedere ai vari servizi di messaggia.
- Deviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Accedere alla vostra rubrica personale.
- Ricomporre automaticamente l'ultimo numero chiamato (bis).
- Conversare simultaneamente a tre (conferenza).
- Annullare una richiamata.
- Essere richiamati automaticamente.
- Intercettare una chiamata su un altro apparecchio.

### Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati

Insieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.

- 1 Inserire un oggetto piatto nella fessura.
- 2 Sollevare la mascherina.
- 3 Inserire la vostra etichetta stampata.
- 4 Rimettere la mascherina al suo posto.



## TELEFONARE

### Chiamare all'esterno o all'interno della ditta

sganciare per l'esterno    0 per chiamare l'operatrice    9 WXYZ per comporre il n° del vostro interlocutore

### Chiamare un secondo interlocutore

siete in conversazione    comporre direttamente il numero    il primo interlocutore è in attesa    annullo della richiamata

### Chiamare dalla rubrica

■ **Personale**    ■ **Collettiva**

rubrica    premere uno dei tasti da 0 a 9    n° abbreviato (da 8000 a 8399)

### Richiamare

■ **L'ultimo n° chiamato**    ■ **Con una richiesta di richiamata differita**

bis    interlocutore occupato o assente    messaggio

### Essere richiamati automaticamente

interlocutore occupato    prenotazione   

### Intercettare una chiamata

un apparecchio vicino suona    intercettazione    n° dell'apparecchio che suona

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabella dei codici

Una funzione può essere eseguita digitando il suo codice sulla tastiera numerica.

Funzioni	Codice implicito	Il vostro codice	Funzioni	Codice implicito	Il vostro codice
Annullamento della deviazione di tutte le deviazioni	790		Impegno del fascio principale	0	
Annullamento di una richiamata automatica	63		Inclusione	5	
Annullo richiamata	2		Intercettazione della chiamata di gruppo	72	
Apriporta			Intercettazione della chiamata di un apparecchio	71	
Assegnazione di linea	851, 853, 854		Invio codici MF	61	
Assegnazione di linea + avviso di tassazione	861, 863, 864		Messaggia scritta (richiamata differita)	67	
Avviso di tassazione	84		Messaggia vocale (codici riservati)	68 e 69	
Blocco/Sblocco	75		Non disturbare	793	
Chiamata degli apparecchi	da 100 a 227		Numeri abbreviati collettivi	da 8000 a 8399	
Chiamata dei gruppi	da 55 a 59		Ora dell'appuntamento (programmazione)		
Chiamata dei posti operatori	9		Parcheggio/ripresa da parcheggio	74	
Chiamata della messaggia			Passaggio in programmazione	70 o B	
Codice affari	60		Prenotazione	63 o #	
Conferenza	4		Protezione di una comunicazione	78	
Consultazione di chiamata in attesa	60		Ricerca persone	76	
Deviazione delle chiamate di gruppo	795		Richiamata alternata	3	
Deviazione immediata	791		Rimissione dell'ultimo numero (bis)	77	
Deviazione selettiva			Rientro nel gruppo	797	
Deviazione su occupato	792		Risposta al ricerca persone	76	
Deviazione sul cercapersone	794		Risposta alla suoneria generale	73	
Flash	62		Seguimi	798	
Gruppi di diffusione	da *2 a *9		Sostituzione (codice affari)		
Impegno dei fasci secondari	da 50 a 54		Sostituzione di un apparecchio	877	
			Trasferimento di un apparecchio	878	
			Uscita dal gruppo	796	

Il vostro apparecchio vi permette di accedere ad una serie di funzioni che dipendono dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Potete programmare i vostri tasti e stampare nuove etichette. Consultare il manuale d'installazione o contattare il vostro distributore.

Nome : ..... N° d'apparecchio: .....  
 N° di fax: ..... N° di GSM: .....  
 E-mail: .....

**Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.**  
**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185**

**PERSONALIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO**

**Scegliere la suoneria e regolarne il volume**

codice della funzione "Passaggio in programmazione"    melodia attuale    pressioni successive per scegliere la melodia (8)    pressioni successive per regolare il volume (7)

**Bloccare/sbloccare il vostro apparecchio**

codice della funzione "Blocco/Sblocco"    codice personale (4 cifre) 1515 di default    per bloccare    per sbloccare

**PROGRAMMARE IL VOSTRO APPARECCHIO**

**Programmare il vostro codice personale**

Il codice di default del vostro apparecchio è 1515.

codice della funzione "Passaggio in programmazione"    codice attuale (4 cifre)    nuovo codice (4 cifre)

**Programmare la vostra rubrica personale**

La vostra rubrica è composta da 10 tasti (da 0 a 9) della tastiera numerica.

codice della funzione "Passaggio in programmazione"    da 0 a 9    n° interno o esterno da registrare

Numeri della rubrica personale

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

**GESTIRE VARIE CHIAMATE**

**Ricevere una seconda chiamata    Richiamata alternata**

Udite un segnale acustico.

codice della funzione "Consultazione di chiamata in attesa"

Per passare da un interlocutore all'altro.

codice della funzione "Richiamata alternata"

**Trasferire una chiamata    Conferenza**

Siete in comunicazione.

n° dell'apparecchio destinatario

Per conversare a tre.

conferenza    stesso tasto per annullare

**IN VOSTRA ASSENZA - AL VOSTRO RITORNO**

**Deviare le chiamate**

- Verso un altro apparecchio
- Verso una messaggeria vocale (opzione)

deviazione    n° dell'apparecchio destinatario    codice della funzione del tipo di deviazione desiderata    numero della messaggeria

**Annullare le deviazioni**

**Rispondere ad una richiesta di richiamata**

la spia luminosa lampeggia          ➔    la persona che ha effettuato la richiesta è richiamata

**Consultare i messaggi vocali (opzione)**

la spia luminosa lampeggia          seguire le istruzioni della guida parlante

codice della funzione "Messaggeria vocale"

ALCATEL

First  
REFLEXES